

# Коллективные ручные извещатели

Номер заказа

FDM1101-RG



**Ручной извещатель со стеклом**

Для немедленной ручной активации сигнала тревоги. Для установки внутри помещения и за его пределами. Прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания стекла. После замены стекла кнопка возвращается в исходное состояние, и устройство вновь готово к работе. Для открытой и скрытой электропроводки в легкодоступных местах. Для открытой электропроводки необходимо отдельно заказать корпусную базу FDMH295-х.

Протокол обмена данными	коллективный/SynoLINE600
Рабочее напряжение	16...28 В пост. тока
Рабочий ток	60...100 мА
Соединительные клеммы	0,28...1,5 мм <sup>2</sup>
Рабочая температура	-25...+70 °С
Температура хранения	-30...+75 °С
Относительная влажность	≤95 % (без конденсации)
Категория защиты	IP44
Цвет	красный, ~RAL 3000
Стандарт	EN 54-11
Размеры (Ш x В x Г)	87 x 87 x 20 мм
Спецификация устройства	A6V10206486
Аксессуары	FDMH295-R корпусная база FDMH295-S корпусная база с 2 отверстиями + гнезда для кабеля 5 мм FDMC295 Защитная крышка

S54371-F6-A1

FDM1101-RP



**Ручной извещатель с пластиковой вставкой**

Для немедленной ручной активации сигнала тревоги. Для установки внутри помещения и за его пределами. Прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания пластиковой вставки. Переключатель возвращается в исходное положение с помощью ключа, и устройство вновь готово к работе. Для открытой и скрытой электропроводки в легкодоступных местах. Для открытой электропроводки необходимо отдельно заказать корпусную базу FDMH295-х.

Протокол обмена данными	коллективный/SynoLINE600
Рабочее напряжение	16...28 В пост. тока
Рабочий ток	60...100 мА
Соединительные клеммы	0,28...1,5 мм <sup>2</sup>
Рабочая температура	-25...+70 °С
Температура хранения	-30...+75 °С
Относительная влажность	≤95 % (без конденсации)
Категория защиты	IP44
Цвет	красный, ~RAL 3000
Стандарт	EN 54-11
Размеры (Ш x В x Г)	87 x 87 x 20 мм
Спецификация устройства	A6V10206486
Аксессуары	FDMH295-R корпусная база FDMH295-S корпусная база с 2 отверстиями + гнезда для кабеля 5 мм FDMC295 Защитная крышка

S54371-F6-A2

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [crb@nt-rt.ru](mailto:crb@nt-rt.ru)

веб-сайт: [cerberus.nt-rt.ru](http://cerberus.nt-rt.ru)

# Коллективные ручные извещатели



Тип			Номер заказа
FDMH295-R	Аксессуары		A5Q00013437
	<b>Задняя панель корпуса</b>	Корпусная база для открытого монтажа ручных извещателей FDM225, FDM1101 и FDM1101A.	
	Цвет	красный, ~RAL 3000	
	Размеры (Ш x В x Г)	87 x 87 x 33	
	Аксессуары	A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой M20 A5Q00004479 Контргайка M20 DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм <sup>2</sup>	
FDMH295-S	<b>Задняя панель корпуса с двумя вводами</b>		A5Q00013438
	Корпусная база для ручных извещателей FDM225, FDM1101 и FDM1101A с двумя отверстиями сверху и гнездом для кабеля 5 мм для монтажа на поверхности.		
	Цвет	красный, ~RAL 3000	
	Размеры (Ш x В x Г)	87 x 87 x 33	
	Аксессуары	DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм <sup>2</sup>	
A5Q00004478	<b>Кабельный сальник с резьбой M20 x 1,5</b>		A5Q00004478
	Кабельный сальник с резьбой предназначен для ввода кабеля M20. Обеспечивает более высокий уровень защиты.		
	Кол-во единиц в компл. пост.	10 штук	
A5Q00004479	<b>Контргайка M20</b>		A5Q00004479
	Контргайка к кабельному сальнику с резьбой M20 x 1,5.		
	Кол-во единиц в компл. пост.	10 штук	
DBZ1190-AB	<b>Соединительная клемма 2,5 мм<sup>2</sup>, 3-контактная</b>		BPZ:4942340001
	Используется в качестве точки кросс-соединения в базах для внешних индикаторов тревоги (AI), экранирования кабеля, подключения блока питания и других компонентов. Легко вставляется при монтаже.		
	Сечение кабеля	1...2,5 мм <sup>2</sup>	
	Кол-во единиц в компл. пост.	50 штук	





# Коллективные ручные извещатели

Тип			Номер заказа
FDMC291	<b>Аксессуары</b>		A5Q00001644
	<b>Защитная крышка</b>	Крышка защищает ручной извещатель от случайного повреждения стекла. Для корпусов ручных извещателей FDMH291-х.	
	Кол-во единиц в компл. пост.	5 штук	
A5Q00004478	<b>Кабельный сальник с резьбой M20 x 1,5</b>		A5Q00004478
	Кабельный сальник с резьбой предназначен для ввода кабеля M20. Обеспечивает более высокий уровень защиты.		
	Кол-во единиц в компл. пост.	10 штук	
A5Q00004479	<b>Контргайка M20</b>		A5Q00004479
	Контргайка к кабельному сальнику с резьбой M20 x 1,5.		
	Кол-во единиц в компл. пост.	10 штук	
DM1104??	<b>Коллективный ручной извещатель</b>		DM1104??
	Коллективный ручной извещатель для немедленной ручной активации сигнала пожарной тревоги путем выдавливания стекла. Корпус DMA1192-хх и электронный блок DMA1104D заказываются отдельно.		
	Рабочая температура	-25...+70 °C	
	Категория защиты	IP54 (IP65 с защитным уплотнением и кабельным сальником с резьбой)	
	Стандарт	EN 54-11	
	Размеры (Ш x В x Г)	134 x 134 x 43 мм	
	Спецификация устройства	007980	
	Аксессуары	DMZ1197-AD Защитное уплотнение DMZ1197-AC Защитная крышка A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой M20 A5Q00006735 Блокирующая заглушка M20 (1 отверстие) A5Q00010055 Блокирующая заглушка M20 (2 отверстия)	
	<b>Изделия на выбор</b>		
	DMA1192-AA	См. стр. 7-24	
	DMA1192-AB	См. стр. 7-24	
	DMA1192-AC	См. стр. 7-24	
	DMA1192-AD	См. стр. 7-24	
	DMA1104D	См. стр. 7-23	

# Коллективные ручные извещатели



Тип

Номер заказа

DMA1104D

**Коллективный электронный блок (прямого действия)**

A5Q00005925



Электронный блок представляет собой устройство прямого действия; для активации сигнала тревоги необходимо разбить стекло. Для подключения к линии коллективных извещателей/извещателей SynoLINE600. Светодиод отображает состояние ручного извещателя. Электронный блок подключается к корпусу при вводе устройства в эксплуатацию. Прилагаемую наклейку «avoid electrostatic charging» («не допускать электростатического заряда») приклеивают только в тех случаях, когда электронный блок используется во взрывоопасных зонах.

Рабочее напряжение	16...26 В пост. тока
Рабочий ток	60...100 мА
Соединительные клеммы	мин. 0,28...1,5 мм <sup>2</sup>

DM1103??

**Коллективный ручной извещатель**

DM1103??



Коллективный ручной извещатель для немедленной ручной активации сигнала пожарной тревоги путем выдавливания стекла и нажатия на кнопку. Корпус DMA1192-xx и электронный блок DMA1103D заказываются отдельно.

Рабочая температура	-25...+70 °C
Категория защиты	IP54 (IP65 с защитным уплотнением и кабельным сальником с резьбой)
Стандарт	EN 54-11
Размеры (Ш x В x Г)	134 x 134 x 43 мм
Спецификация устройства	007980
Аксессуары	DMZ1197-AD Защитное уплотнение DMZ1197-AC Защитная крышка A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой M20 A5Q00006735 Блокирующая заглушка M20 (1 отверстие) A5Q00010055 Блокирующая заглушка M20 (2 отверстия)

**Изделия на выбор**

DMA1103D	См. стр. 7-23
DMA1192-AA	См. стр. 7-24
DMA1192-AB	См. стр. 7-24
DMA1192-AC	См. стр. 7-24
DMA1192-AD	См. стр. 7-24

DMA1103D

**Коллективный электронный блок (двойного действия)**

A5Q00004470



Электронный блок представляет собой устройство двойного действия; для активации сигнала тревоги необходимо разбить стекло и нажать на кнопку. Для подключения к линии коллективных извещателей/извещателей SynoLINE600. Светодиод отображает состояние ручного извещателя. Электронный блок подключается к корпусу при вводе устройства в эксплуатацию. Прилагаемую наклейку «avoid electrostatic charging» («не допускать электростатического заряда») приклеивают только в тех случаях, когда электронный блок используется во взрывоопасных зонах.

Рабочее напряжение	16...26 В пост. тока
Рабочий ток	60...100 мА
Соединительные клеммы	мин. 0,28...1,5 мм <sup>2</sup>

## Коллективные ручные извещатели

Тип	Номер заказа
<b>DMA1192-AA</b>  A red rectangular manual alarm bell with a white label on the front. The label contains the text: "NOT IN USE", "AUSSER BETRIEB", "HORS SERVICE", "FUORI SERVIZIO", "FUERA DE SERVICIO", "BIJTEN GEBRUIK".	<b>BPZ:5222870001</b>
<b>DMA1192-AB</b>  A blue rectangular manual alarm bell with a white label on the front. The label contains the text: "NOT IN USE", "AUSSER BETRIEB", "HORS SERVICE", "FUORI SERVIZIO", "FUERA DE SERVICIO", "BIJTEN GEBRUIK".	<b>BPZ:5464250001</b>
<b>DMA1192-AC</b>  A yellow rectangular manual alarm bell with a white label on the front. The label contains the text: "NOT IN USE", "AUSSER BETRIEB", "HORS SERVICE", "FUORI SERVIZIO", "FUERA DE SERVICIO", "BIJTEN GEBRUIK".	<b>BPZ:5464120001</b>
<b>DMA1192-AD</b>  A green rectangular manual alarm bell with a white label on the front. The label contains the text: "NOT IN USE", "AUSSER BETRIEB", "HORS SERVICE", "FUORI SERVIZIO", "FUERA DE SERVICIO", "BIJTEN GEBRUIK".	<b>BPZ:5090190001</b>



## Коллективные ручные извещатели

Тип

Номер заказа

DM1103-L

Кнопка ручного пуска в комплекте

A5Q00017630



Кнопка ручного пуска DM1103-L для мгновенного ручного запуска газовой системы пожаротушения. Для установки внутри помещения и за его пределами, в равной мере подходит для влажных и повышенной влажности зон, а также зон с повышенным уровнем пылеобразования. Для подключения открытой электропроводки к кнопке DM1103-L на верхней и нижней стороне корпуса имеются отверстия для кабельных сальников M20 или блокирующей заглушки (предусмотрено 2 блокирующих заглушки и 2 отверстия). Для включения системы пожаротушения путем разбивания стекла и нажатия на кнопку. Для замены стекла откройте дверцу корпуса ключом. Перед закрытием дверцы кнопку нужно вернуть в исходное положение.

Соединительные клеммы	0,28...1,5 мм <sup>2</sup>
Стандарт	EN 12094-3
Категория защиты	IP54 (IP65 с защитным уплотнением DMZ1197-AD)
Рабочая температура	-25...+70 °C
Размеры (Ш x В x Г)	134 x 134 x 43 мм
Спецификация устройства	007980
Аксессуары	DMZ1197-AD Защитное уплотнение DMZ1197-AC Защитная крышка A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой M20

DM1103-S

Кнопка экстренной отмены тушения в сборе

A5Q00014486



Кнопка экстренной отмены тушения DM1103-S для прекращения функционирования газовой системы пожаротушения. Для установки внутри помещения и за его пределами, в равной мере подходит для влажных и повышенной влажности зон, а также зон с повышенным уровнем пылеобразования. Для подключения открытой электропроводки к кнопке DM1103-S на верхней и нижней стороне корпуса имеются отверстия для кабельных сальников M20 или блокирующей заглушки (предусмотрено 2 блокирующих заглушки и 2 отверстия). Для отключения путем разбивания стекла и нажатия на кнопку. Как только кнопка будет отпущена (самовозврат), система пожаротушения продолжит работу. Для замены стекла откройте дверцу корпуса ключом.

Соединительные клеммы	0,28...1,5 мм <sup>2</sup>
Стандарт	EN 12094-3
Категория защиты	IP54 (IP65 с защитным уплотнением DMZ1197-AD)
Рабочая температура	-25...+70 °C
Размеры (Ш x В x Г)	134 x 134 x 43 мм
Спецификация устройства	007980
Аксессуары	DMZ1197-AD Защитное уплотнение DMZ1197-AC Защитная крышка A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой M20

# Коллективные ручные извещатели

Номер заказа

DMZ1197-AD



## Аксессуары

### Защитное уплотнение

Защищает ручной извещатель при установке в местах с повышенной влажностью. Уплотнение повышает категорию защиты корпуса ручного извещателя (IP).

Кол-во единиц в компл. пост. 5 штук

BPZ:5470680001

DMZ1197-AC



### Защитная крышка

Крышка защищает ручной извещатель от случайного повреждения стекла. Защитная крышка легко встраивается непосредственно в крышку корпуса.

Кол-во единиц в компл. пост. 5 штук

BPZ:5223550001

A5Q00004478



### Кабельный сальник с резьбой M20 × 1,5

Кабельный сальник с резьбой предназначен для ввода кабеля M20. Обеспечивает более высокий уровень защиты.

Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук

A5Q00004478

A5Q00006735



### Блокирующая заглушка M20 × 1,5 (1 отверстие)

Для корпусов ручных извещателей и открытой электропроводки в корпусе ручных извещателей. Для применения в сухих помещениях.

Цвет красный, ~RAL 3000

Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук

A5Q00006735

A5Q00010055



### Блокирующая заглушка M20 × 1,5 (2 отверстия)

Для корпусов ручных извещателей и открытой электропроводки в корпусе ручных извещателей. Для применения в сухих помещениях.

Цвет красный, ~RAL 3000

Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук

A5Q00010055

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12, Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [crb@nt-rt.ru](mailto:crb@nt-rt.ru)

веб-сайт: [cerberus.nt-rt.ru](http://cerberus.nt-rt.ru)