

# 8-х зонная панель. Серия FC1008

Номер заказа

FC1008..



## 8-зонная традиционная панель

Серия FC10 устанавливает новый стандарт функциональности и дизайна для традиционных панелей обнаружения пожара. FC1008.. — это простая в применении, оптимальная по соотношению «цена-качество» панель обнаружения пожара, идеальная для небольших объектов. Легко конфигурируется по месту эксплуатации. Возможно задание каждой линии конфигурации коллективной системы Algo-Rex или традиционной системы Sypova. Это позволяет подключаться к извещателям Cerberus PRO OOH740, Sinteso FDOOT241-9 (в коллективной сети), коллективным извещателям AlgoRex DS11 и традиционным извещателям Sypova. Также имеется возможность подключения извещателей пламени FDF2x1-9 и линейного дымового извещателя FDL241-9.

Количество линий	8
Релейные выходы ДП	2 × 30 В пост. тока
Контролируемые выходы ДП	2 × 24 В пост. тока
Выходы	14 × 24 В пост. тока
Входы управления	6
Напряжение сети	115...230 В перем. тока/1,5 А +10...-15 %, 50/60 Гц
Емкость батареи	2 × 12 В/12 А·ч
Стандарт	EN 54-2, EN 54-4
Размеры (Ш × В × Г)	506 × 378 × 125 мм
Категория защиты корпуса	IP40
Цвет корпуса/крышки	серый, ~RAL 9006/белый, ~RAL 9003
Спецификация устройства	A6V10277147
Расширение	FCA1002 Блок дисплея FCA1003 Плата управления звуковым оповещением FCA1005-D Плата изоляции дистанционной передачи FCA1006-F Адаптер RS232
Аксессуары	Z3B171 Релейный модуль FCA1007 Комплект для замка с ключом FCA1014 Кронштейн батареи

FC1008..

FC1008-A

## 8-зонная традиционная панель (Стандарт)

Технические характеристики такие же, как у FC1008.., однако имеются отличия, указанные ниже.

В комплект поставки входят таблички с надписями на следующих языках: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, фламандский, португальский, польский, чешский, шведский и датский.

Потребляемая мощность	25...45 ВА
Ток покоя	125 мА

S54380-C4-A1

FC1008-B

## 8-зонная традиционная панель (Мониторинг снятия внешней панели)

Технические характеристики такие же, как у FC1008.., однако имеются отличия, указанные ниже.

Специальное устройство мониторинга линии в случае демонтажа любого извещателя.

В комплект поставки входят таблички с надписями на английском языке.

Потребляемая мощность	25...45 ВА
Ток покоя	125 мА

S54380-C4-A10

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [crb@nt-rt.ru](mailto:crb@nt-rt.ru)

веб-сайт: [cerberus.nt-rt.ru](http://cerberus.nt-rt.ru)

# 8-х зонная панель. Серия FC1008



## Номер заказа

FC1008-C

### 8-зонная традиционная панель (Nordic)

Технические характеристики такие же, как у FC1008.., однако имеются отличия, указанные ниже.

Рабочий доступ с помощью ключа Nordic.

В комплект поставки входят таблички с надписями на следующих языках: шведский, датский, норвежский и финский.

Потребляемая мощность 25...45 ВА

Ток покоя 125 мА

S54380-C4-A20

FC1008-D

### 8-зонная традиционная панель (Швейцария)

Технические характеристики такие же, как у FC1008.., однако имеются отличия, указанные ниже.

Со специальной панелью управления для пожарной бригады (для Швейцарии).

В комплект поставки входят таблички с надписями на швейцарском диалекте немецкого, итальянского и французского языков.

Потребляемая мощность 25...45 ВА

Ток покоя 125 мА

S54380-C4-A30

FC1008-E

### 8-зонная традиционная панель (Эвакуация)

Технические характеристики такие же, как у FC1008.., однако имеются отличия, указанные ниже.

Дополнительные функции эвакуации согласно NEN2575.

С блоком питания 3,5 А FCP1004-E.

В комплект поставки входят таблички с надписями на голландском языке.

Потребляемая мощность 20...110 ВА

Ток покоя 170 мА

S54380-C4-A40

# 8-х зонная панель. Серия FC1008

## Расширение

		Номер заказа
FCA1002	<b>Блок дисплея</b> Счетчик тревог, часы, память событий, обратный отсчет времени задержки. На изделия FC1008-E, FC1008-F, FC1012-F устройство монтируется на заводе-изготовителе. Для FC1008-A/-B/-C/-D, FC1012-A/-B/-C — предлагается дополнительно.	A6E60500021
FCA1003	<b>Плата управления звуковым оповещением</b> Наличие 4 дополнительных линий контроля средств управления. Не может использоваться с FC1008-F и FC1012-F.	A6E60500022
FCA1005-D	 <b>Плата изоляции дистанционной передачи</b> Аппаратное отключение каналов дистанционной передачи данных.	A6E60500024

# 8-х зонная панель. Серия FC1008



## Аксессуары

Z3B171



### Релейный модуль с 1 переключающим контактом

Релейный модуль — это дополнительный модуль панели управления, срабатывающий при получении выходного сигнала с панели управления.

Максимальный ток 250 В перем. тока/10 А

Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук

Номер заказа

BPZ:4843830001

FCA1007



### Комплект для замка с ключом

Для доступа к управлению с помощью замка с ключом вместо пароля.

A6E60500026

FCA1014

### Кронштейн батареи

Кронштейн для батарей 12 А·ч или 17 А·ч

A6E60500069

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [crb@nt-rt.ru](mailto:crb@nt-rt.ru)

веб-сайт: [cerberus.nt-rt.ru](http://cerberus.nt-rt.ru)