

Традиционные ручные извещатели

Номер заказа

FDM1101A-RG



Ручной извещатель со стеклом

Для немедленной ручной активации сигнала тревоги. Для установки внутри помещения и за его пределами. Прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания стекла. После замены стекла кнопка возвращается в исходное состояние, и устройство вновь готово к работе. Для открытой и скрытой электропроводки в легкодоступных местах. Для открытой электропроводки необходимо отдельно заказать корпусную базу FDMH295-х.

Протокол обмена данными	традиционный/SynoLINE300
Рабочее напряжение	макс. 28 В перем. или пост. тока
Рабочий ток	100 мА... макс. 1 А
Соединительные клеммы	0,28...1,5 мм ²
Рабочая температура	-25...+70 °С
Температура хранения	-30...+75 °С
Относительная влажность	≤95 % (без конденсации)
Категория защиты	IP44
Цвет	красный, ~RAL 3000
Стандарт	EN 54-11
Размеры (Ш x В x Г)	87 × 87 × 20 мм
Спецификация устройства	A6V10206486
Аксессуары	FDMH295-R корпусная база FDMH295-S корпусная база с 2 отверстиями + гнезда для кабеля 5 мм FDMC295 Защитная крышка

S54371-F6-A3

FDM1101A-RP



Ручной извещатель с пластиковой вставкой

Для немедленной ручной активации сигнала тревоги. Для установки внутри помещения и за его пределами. Прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания пластиковой вставки. Переключатель возвращается в исходное положение с помощью ключа, и устройство вновь готово к работе. Для открытой и скрытой электропроводки в легкодоступных местах. Для открытой электропроводки необходимо отдельно заказать корпусную базу FDMH295-х.

Протокол обмена данными	традиционный/SynoLINE300
Рабочее напряжение	макс. 28 В перем. или пост. тока
Рабочий ток	100 мА... макс. 1 А
Соединительные клеммы	0,28...1,5 мм ²
Рабочая температура	-25...+70 °С
Температура хранения	-30...+75 °С
Относительная влажность	≤95 % (без конденсации)
Категория защиты	IP44
Цвет	красный, ~RAL 3000
Стандарт	EN 54-11
Размеры (Ш x В x Г)	87 × 87 × 20 мм
Спецификация устройства	A6V10206486
Аксессуары	FDMH295-R корпусная база FDMH295-S корпусная база с 2 отверстиями + гнезда для кабеля 5 мм FDMC295 Защитная крышка

S54371-F6-A4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

Традиционные ручные извещатели

Тип			Номер заказа
FDMH295-R	Аксессуары		A5Q00013437
	Задняя панель корпуса	<p>Корпусная база для открытого монтажа ручных извещателей FDM225, FDM1101 и FDM1101A.</p> <p>Цвет: красный, ~RAL 3000 Размеры (Ш x В x Г): 87 x 87 x 33 Аксессуары: A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой M20 A5Q00004479 Контргайка M20 DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм²</p>	
FDMH295-S	Задняя панель корпуса с двумя вводами		A5Q00013438
	<p>Корпусная база для ручных извещателей FDM225, FDM1101 и FDM1101A с двумя отверстиями сверху и гнездом для кабеля 5 мм для монтажа на поверхности.</p> <p>Цвет: красный, ~RAL 3000 Размеры (Ш x В x Г): 87 x 87 x 33 Аксессуары: DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм²</p>		
A5Q00004478	Кабельный сальник с резьбой M20 x 1,5		A5Q00004478
	<p>Кабельный сальник с резьбой предназначен для ввода кабеля M20. Обеспечивает более высокий уровень защиты.</p> <p>Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук</p>		
A5Q00004479	Контргайка M20		A5Q00004479
	<p>Контргайка к кабельному сальнику с резьбой M20 x 1,5.</p> <p>Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук</p>		
DBZ1190-AB	Соединительная клемма 2,5 мм², 3-контактная		BPZ:4942340001
	<p>Используется в качестве точки кросс-соединения в базах для внешних индикаторов тревоги (AI), экранирования кабеля, подключения блока питания и других компонентов. Легко вставляется при монтаже.</p> <p>Сечение кабеля: 1...2,5 мм² Кол-во единиц в компл. пост. 50 штук</p>		

Традиционные ручные извещатели



Тип

Номер заказа

FDMC295

Защитная крышка

Крышка защищает ручные извещатели FDM225, FDM226, FDM1101 и FDM1101A от случайного повреждения стекла.

Цвет

Прозрачный

Кол-во единиц в компл. пост.

10 штук



A5Q00013440

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78
единый адрес: crb@nt-rt.ru
веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru